

Installation

Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den.

Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange computere, om det f.eks er en familie pc osv. Når installationen er færdig kan man vælge om computeren skal genstartes Ja/Nej. Vælg Ja.

Efter genstart fremkommer, afhængig af om det er en nyinstallation eller en update, nogle skærbilleder.

I dette skærbillede markeres **Select ZoneAlarm** (Select ZoneAlarm Pro er betalingsversionen).




Fig. 1

Klik på **Finish** i det efterfølgende skærbillede (ikke vist).

Hvis det er en nyinstallation, kan man blive spurgt om ZoneAlarm skal konfigurere sig selv, så de mest almindelige programmer får adgang til internet. Det er nemmest at svare Ja, så får f.eks. Outlook og Internet Explorer adgang. Efter installation vil ZoneAlarm automatisk starte hver gang Windows starter. Nogle af opstartsbillederne kan, med flueben, markeres til ikke at vises.

ZoneAlarm lægger sig med et ikon i proceslinjen. Ved højreklik på ikonet fremkommer en lille genvejsmenu.

ZoneAlarm Dansk vejledning

Opsætning

Hver gang et nyt program forsøger at få adgang til internettet, spørger ZoneAlarm om tilladelse for det pågældende program. Hvis det er første gang programmet forsøger adgang er advarslen orange (fig 2), hvis det er forsøgt før, og der har været givet tilladelse, er advarslen grøn (fig. 3). Det kan f.eks. ske hvis man kopierer noget fra en webside som skal indsættes i et Word-dokument.




Fig. 2




Fig. 3

Klik på **Yes** eller **No**. Hvis ZoneAlarm skal huske valget sættes flueben i **Remember this....** Dermed fremkommer advarslen ikke mere.

Hvis en **rød advarsel** popper op, kan dette være et uautoriseret forsøg på adgang til computeren fra internettet (hackningsforsøg), eller et uautoriseret forsøg på at sende oplysninger fra computeren. I perioder kan disse røde advarsler komme meget ofte. Visningen af advarsler kan slås fra under **Alerts & Logs > Main > Off**. Computeren er stadig beskyttet, men man slipper for at se de røde advarsler. De orange og grønne alarmer slås ikke fra.

ZoneAlarm Dansk vejledning

På nedenstående skærbillede (fig. 4) kan man se, og kontrollere, hvilke programmer man har givet tilladelse til adgang. Programmer markeret med ? skal have tilladelse hver gang. Et **grønt** flueben har automatisk tilladelse og et **rødt** kryds er nægtet adgang. Ved klik på en programlinie får man mulighed for at ændre indstillingen. Er der vist en **nøgle** ud for et program, har pågældende program tilladelse til at gå på nettet, selv om netforbindelsen ellers er låst af ZoneAlarm, se side 5. Ved højreklik på en programlinie kan man fjerne eller tilføje programmer (fra listen). Programmer der er fjernet fra listen vil derefter spørge om tilladelse igen.

Et klik på den **runde røde STOP** knap blokerer øjeblikkeligt al internetforbindelse, både ind og ud af computeren.




Fig. 4 Click here to upgrade to ZoneAlarm Pro.

ZoneAlarm Dansk vejledning

Lokalnet

Er flere computere forbundet i lokalt netværk, skal sikkerheden finjusteres såfremt computerne skal have indbyrdes adgang. Især ved systemer uden router (delt adgang til internet via en computer) kan indstillingerne være lidt komplicerede.




Fig. 5 [Click here to upgrade to ZoneAlarm Pro.](#)

Det kan være nødvendigt at angive hvilke computere (og IP-adresser) der "må snakke sammen" på lokalnettet. Dette skal gøres på alle computere i lokalnetværket. Eksempel på en oversigt er vist i fig. 6





Fig. 6 [Click here to upgrade to ZoneAlarm Pro.](#)

Klik på **Add>>** for at tilføje en computer (eller et helt netværk).

ZoneAlarm Dansk vejledning

IP-adressen findes ved at skrive **ipconfig** i en *dos-prompt*:



```

C:\>Kommandoprompt
Microsoft Windows 2000 [version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Søren>ipconfig

Windows 2000 IP-konfiguration

Ethernet netværkskort LAN-forbindelse 3ADSL:

    Forbindelsesspecifikt DNS-suffiks :
    IP-adresse . . . . . : 192.168.1.102
    Undernetmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Documents and Settings\Søren>_
  
```

Fig. 7

Automatisk internet lås

ZoneAlarm kan indstilles til at lukke for netforbindelserne automatisk, f.eks. når screensaveren aktiveres. Der lukkes både for internet og lokalt. Programmer men har givet tilladelse til at gå forbi låsen (vist i fig. 4) vil dog stadig kunne benytte nettet. Dette kunne f.eks. være automatisk opdatering af virusscanner.




Fig. 8